

Bedrijfsnaam:  
Klantnaam:  
Klantnummer:  
Uw referentie / commissie:  
Orderdatum:

Kleur railsysteem: Wit Mat zwart

Raillengte: cm (incl. eindkap en rand inbouwkapje)  
Hoeveelheid: stuk(s)

Type Shuttle motor: "M" (65 watt) "L" (40 watt) "ION" (batterij)  
"M met Z-Wave" "L met Z-Wave" Aantal opladers (in geval van batterij ION motor): stuk(s)


Motor zijde: Links Rechts





Kleur motor: Wit Zwart


Motor positie: Onder de rail (standaard) Ondersteboven (upside down)

Pakket gordijnen: Links  Middensluitend  Rechts 

**PLOOIWIJZE:**

Standaard plooi: standaard glijder:  Wit Zwart  
Retourplooi: standaard glijder: Wit Zwart  
Wave plooi: Wave glijder: Wit Zwart Grijs (alleen Easywave glijder 8 cm)  
Wave glijder afstand: 5,4 cm 6 cm 8 cm (standaard)

Type wave glijder: Easywave glijder (standaard)  Easyflex glijder   
Haak (optioneel): Easywave haak  Wit Zwart  
Easyflex haak  Wit Zwart


Inclusief waveband: Nee Ja  
Diepte band: cm  (standaard 16cm)  
Pocket Enkel Dubbel  
Kleur band: Transparant (standaard) Zwart (alleen dubbel)


## MONTAGE:

Inbouwprofiel, inclusief afdekkap + strips 

Plafondsteunen, Smart Klick incl. afdekkap 

Wandsteunen incl. afdekkap, aluminium Smart Klick:

Enkel 7,5 cm 10 cm 

Dubbel 15 cm 20 cm 

Trippel 25 cm 

Standaard aantal: < 151 cm: 2-3 151- 300 cm: 4-6 301- 450 cm: 7-9 > 450 cm: 10  
Extra steunen: stuk(s) (indien meer steunen = meerprijs)

		Wit + aantal	Zwart + aantal
Bediening:	Geen		
	Afstandsbediening Diamond Sense met timer, 2 - 15 kanaals, hoogfrequent		
	Kanaal bediening:	1    2    3    4    5	
		6    7    8    9    10	
		11   12   13   14   15	
	Draadloze Multi LED Wandschakelaar, 2-kanaals, hoogfrequent		
	Kanaal bediening:	1    2	
	Wifi Dongle (Forest connect app)*		
	Wireless Connector (icm Forest Smart Plug)		
	Forest Smart Plug (icm Forest Wireless Connector)		
	(Schemersensor) KlikAanKlikUit draadloos		
	AC Control Set (voor Domotica)		
	Click On Multi Ontvanger (nodig om Diamond Sense / wandschakelaar te kunnen koppelen met Shuttle Z-Wave)		

\* Kan niet in combinatie met Shuttle iOn.

Buigen: Alleen op aanvraag en met duidelijke tekening en/of mal

Let op: afstand van de muur tot voorkant rail > 30 cm, bij bocht 90 graden. (radius bocht + motorpoelie) maximale lengte zonder koppeling: 7 mtr

Verzoeken:

Verwachte productietijd: na datum ontvangst order, 10 werkdagen. Indien aantal > 20 stuks, in overleg.

Stuur het volledig ingevulde formulier naar uw Forest dealer.  
De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van volledige en correcte informatie op het bestelformulier om zo levering van het gewenste gordijnrail systeem te kunnen garanderen. Bij vragen neem contact op met uw Forest dealer.

Onze meest recente bestelformulieren staan online.  
Scan of klik op de QR-code en check voor het meest recente bestelformulier.

 **Tip Forest:**

*Wij adviseren aan de motorzijde de gordijnstof 20 cm breder te maken dan berekend, zodat de stof de motor zal bedekken.*